


Схема подключения адаптера Sinox VZ-10



Адаптер SLINEX VZ-10

Назначение

Адаптер Slinex VZ-10 предназначен для подключения индивидуальных 4-х проводных аналоговых домофонов к координатным многоквартирным аналоговым домофонам (Vizit, Sufigal, Метаком и пр.) и также обеспечения согласования разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.

Технические характеристики

Напряжение от монитора: от 10 до 15 В
Потребляемая мощность: до 1 Вт
Габаритные размеры: 54×25×14 мм
Подключение к видеодомофону: 4-х проводной стандарт подключения аналоговых вызывных панелей (Slinex, Космос, Сомтах и другие)

Резистор R1 (Баланс линии) предназначен для регулировки чувствительности вызова.
Резистор R2 (ВЧ коррекция) предназначен для устранения высокочастотного шума.

Настройка адаптера осуществляется с помощью подстроечных резисторов R1 и R2. Необходимо выставить оба резистора в среднее положение, далее отключить питание индивидуального домофона и к входу первой вызывной панели этого домофона подключить 4 провода от адаптера VZ-10. Далее от линии подъездного домофона (от его блока коммутации) подключить два или четыре провода к соответствующему входу адаптера VZ-10, важно соблюдать полярность. После этого необходимо включить питание индивидуального домофона, и поворачивая резистор R1 на адаптере, настроить корректное выполнение вызова с координатно-матричной вызывной панели. В крайних положениях вызов либо не будет приходиться, либо внутренний монитор будет звонить постоянно. После выполнения настройки баланса линии, необходимо откорректировать ВЧ составляющую с помощью резистора R2. Следует отметить, что резистор R2 кроме регулировки ВЧ, также влияет и на громкость разговорного тракта.